

- **Technologie interactive sans fil**
- **Buzzer 85dB à 3m**
- **Double fonction d'autoprotection/sabotage**
- **Pile lithium CR123A - 2 ans d'autonomie**

Description

Le **détecteur de fumée ISD** est un périphérique sans fil fonctionnant sur pile conçu pour les systèmes de sécurité de la marque Videofied.

Le détecteur est constitué d'un module de détection de fumée, d'un buzzer et d'un module radio.

Installer le détecteur au centre de la zone à protéger.

Installer le détecteur trop près d'une source de combustion (cuisine non ventilée, garage, foyer, chauffe-eau, etc.) ou d'une zone humide (salle de bains) peut générer des déclenchements intempestifs. Si le site a plusieurs étages, installer au minimum un détecteur dans chaque étage.

Le détecteur est alimentée par une pile Lithium 3V Duracell CR123A pour une durée de vie moyenne de deux ans.

En cas de déclenchement, un avertissement sonore est généré et l'information **Incendie** est envoyée au télésurveilleur par l'intermédiaire de la centrale d'alarme.

Voyant lumineux

- > Clignotement jaune 3 secondes avec 3 bips:
Problème de fonctionnement
- > Clignotement jaune en continu:
Batterie faible
- > Clignotement rouge 1 fois toutes les 334 secondes:
Fonctionnement normal
- > Clignotement rouge 1 fois toutes les 10.7 secondes:
Fonctionnement à sensibilité réduite (dure 10 minutes)
- > Voyant rouge fixe avec 3 bips en fort volume sonore:
Alarme



Caractéristiques

- > Enregistrement par bouton poussoir situé sur le boîtier.
- > Détection optique des particules visibles.
- > La technologie interactive sans fil par étalement de spectre S2View® à cryptage AES assure une intégrité de signal et une sécurité optimale.
- > Buzzer : volume de sortie de 85 dB à 3m pour une durée pouvant atteindre trois minutes en situation d'alarme.
- > Surveillance : transmet toutes les 8 minutes un signal de présence/statut qui indique d'éventuelles manipulations non autorisées ainsi que le statut des piles.
- > Double fonction d'autoprotection/sabotage : détecte les interventions à l'arrachement et à l'ouverture du boîtier.
- > Pile Lithium : deux ans.

Applications

- > Programmation et fonctionnement avec les systèmes de sécurité de la marque Videofied.

Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une des piles utilisées est remplacée par une pile de type incorrect !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

English

- Remove battery before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type!
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not throw used batteries! Bring them to your installer or a collection point.

Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

Caractéristiques

Compatibilité Centrales	Gammes XL, XLL, XT, XV
Technologie RF	S2View®
Type Radio RF	Bidirectionnelle par étalement de spectre
Fréquence de fonctionnement	868MHz - ISD200 (Europe, Afrique du Sud, Asie)
Sécurité des transmissions	Cryptage par algorithme AES
Surveillance Contrôle du signal	Toutes les 8 minutes
Antenne radio	Intégrée
Autoprotection/Sabotage	A l'arrachement et à l'ouverture
Alimentation	3V DC, 1 pile Lithium Duracell CR123A
Autonomie	2 ans environ en usage courant
Puissance acoustique	85dB @ 3 mètres

Propriétés Physiques

Température de fonctionnement	-0° /+49° C (32°/ 120° F)
Humidité relative maximale	85%, sans condensation
Dimensions (LxIxE)	120 mm x 5.3 mm
Poids	140g (sans pile) 156g (avec pile)
Indice de protection	IK07/IP30

Installation / Montage

Détecteur et base	2 vis pour fixer la base sur le support (fournies).
-------------------	---

Normes et Certifications



EN14604

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

